

CMD 68-100MID – Drehstrom-Energiezähler

Download
Datenblatt



Direktmessung 3-phasig

Technische Daten	Typ		
	CMD 68-101MID	CMD 68-102MID	CMD 68-103MID
Artikelnummer	26.68.0101	26.68.0102	26.68.0103
Kommunikation	2 S0-Impulsausgänge	Modbus + 2x S0	M-Bus + 2x S0
Baudrate (Bits/sec)	-	300...9600	300...9600
Spannung (U)	3x 230 / 400 V	3x 230 / 400 V	3x 230 / 400 V
Strom (I)	5(100) A	5(100) A	5(100) A
Frequenz (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Messgröße	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Zählwerksart	beleuchtete LC-Displayanzeige	beleuchtete LC-Displayanzeige	beleuchtete LC-Displayanzeige
Stellen	6,2	6,2	6,2
Genauigkeit	B	B	B
Eigenverbrauch pro Phase	<2 W	<2 W	<2 W
Temperaturbereich	-25 ... 55 °C	-25 ... 55 °C	-25 ... 55 °C
Schutzart	IP 51	IP 51	IP 51
Max. Leiterquerschnitt	35 mm ²	35 mm ²	35 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Maße (BxHxT)	70 x 140 x 63 mm	70 x 140 x 63 mm	70 x 140 x 63 mm
Gewicht	0,34 kg	0,34 kg	0,34 kg
Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarife	2	2	2
Impulsausgänge	1.000 Imp/ kWh	1.000 Imp/ kWh	1.000 Imp/ kWh

